

TABELA nr 1 DOBÓR PRZEWODÓW I KABLI

Lp	TRASA	P _O	I _B	I _n	Sposób ułożenia	I _Z	Typ i przekrój	Współcz. poprawk.	S _{min} zwarcie	Wynik I _Z	L	dU
-	-	kW	A	A	-	A	-/mm	-	-	A	m	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tablica TP-2 – gniazda wtykowe obwód nr 2	1,5	7,3	16	B2	20	YDYpżo 3x2,5	1	0,47	20	19	0,78
2	Tablica TP-5 – gniazda wtykowe obwód nr 1	1,5	7,3	16	B2	20	YDYpżo 3x2,5	1	0,47	20	21	0,87
3	Tablica TP-1 – gniazda wtykowe obwód nr 3	0,6	2,9	16	B2	20	YDYpżo 3x2,5	1	0,47	20	16	0,26

W obliczeniach uwzględniono najdłuższe obwody. W pozostałych jako krótszych, poprawny dobór jest spełniony.

ASYSTENT
mgr inż. Wojciech Staszewski

PROJEKTANT